



85320100

Bewegungsmelder Nebenstelle Hauselektronik

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby) <	0,3 W
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Nebenstellenanzahl Bewegungsmelder	unbegrenzt
Nebenstellen-Leitungslänge max.	50 m
Schraubklemmen für max.	1 x 4 / 2 x 2,5 mm ²
Einbautiefe	32 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand	Ja
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische)	Ja
keine leitende Verbindung zwischen Tragring und	Ja
mit Schraubklemmen	Ja
Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit Funk Aufsätzen. Für störungsfreien Betrieb empfehlen wir Berker Tronic-Trafos.	Ja